MODELLO	MIO-PERISTIM

DOTAZIONE

- 4 Batterie AAA 1,5V
- 2 Cavi per elettrostimolazione
- 2 Buste elettrodi pre-gellati mm 48x48
- 1 Clip di aggancio alla cintura
- 1 Accessorio in dotazione a scelta tra:
  - Sonda vaginale
  - Sonda anale
  - Kit per ionoforesi (1 fascia elastica, 2 elettrodi in gomma, 2 spugnette)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

MIO-PERISTIM è il nuovo stimolatore a due canali studiato dal laboratorio di IACER per soddisfare le più svariate esigenze dei clienti attraverso un'ampia scelta di programmi memorizzati o impostabili dall'utente.
MIO-PERISTIM è un prodotto semplice e di facile uso, portatile e dotato dell'innovativo sistema **Safe RGB (Red-Green-Blue)**. Il colore del display indica 3 differenti condizioni:

- Retroilluminazione verde del display: indica lo stato normale di funzionamento
- Retroilluminazione rossa del display: indica lo stato di funzionamento anomalo, ad esempio nel caso MIO-PERISTIM non rilevi la connessione del cavo paziente
- Retroilluminazione blu del display: indica il superamento dei 2/3 dell'intensità di corrente massima

MIO-PERISTIM è dotato di **7 programmi specifici per il trattamento dell'incontinenza**, i quali possono essere eseguiti con le specifiche sonde fornite in dotazione o come accessori a richiesta. I programmi sono così divisi:

- 3 programmi per incontinenza vaginale da stress + incontinenza fecale
- 3 programmi per incontinenza vaginale mista + incontinenza fecale
- 1 programma per incontinenza vaginale da urgenza + incontinenza fecale

MIO-PERISTIM è dotato di **4 programmi TENS,** con frequenza di lavoro e durata dell'impulso elaborate da IACER in base all'esperienza acquisita con elettrostimolatori per uso professionale, e di **2 programmi ionoforesi** (P12 e P13).
MIO-PERISTIM dispone di **3 memorie libere** P14, P15 e P16 che consentono di impostare programmi per **EMS**, **recupero trofismo muscolare**, **FES** sia per incontinenza che per disturbi derivanti dall'atto sessuale femminile quali sindrome vulvo-vestibolare, dispareunia, vaginismo, vulvodinia e disturbi dolorosi cronici

MIO-PERISTIM è un dispositivo medico CE0476.

LISTA DEI PROGRAMMI MEMORIZZATI

PRG	Hz	Impulso	Tempo (ON/OFF)		Note
P1	45Hz	180µs	3 sec	7 sec	Incontinenza urinaria da stress + fecale
P2	50Hz	180µs	6 sec	9 sec	Incontinenza urinaria da stress
P3	50Hz	180µs	8 sec	12 sec	Incontinenza urinaria da stress
P4	18Hz	180µs	3 sec	7 sec	Incontinenza urinaria mista + fecale
P5	20Hz	180µs	6 sec	9 sec	Incontinenza urinaria mista
P6	22Hz	180µs	8 sec	12 sec	Incontinenza urinaria mista
P7	12Hz	180µs	continuo		Incontinenza urinaria da urgenza + fecale
P8	90Hz	120µs	continuo		Tens convenzionale
P9	2Hz	200µs	continuo		Tens endorfinica
P10	2Hz	200µs	6 sec	6 sec	Tens endorfinica interrotta
P11	120Hz	200µs	continuo		Tens valori massimi
P12	1000Hz	100µs	continuo		Impulso rettangolare monofasico
P13	1200Hz	100µs	continuo		Impulso rettangolare monofasico
P14	2÷150Hz step 1Hz	50÷300µs step 5 µs	0÷30 sec	0÷30 sec	Memoria libera, possibilità di settare rampa 0÷10 sec, funzionamento canali (simultanei, alternati, ritardo 1÷6 sec.) e tempo di terapia (10÷90 min. o continuo)
P15	2÷150Hz step 1Hz	50÷300µs step 5 µs	0÷30 sec	0÷30 sec	Memoria libera, possibilità di settare rampa 0÷10 sec, funzionamento canali (simultanei, alternati, ritardo 1÷6 sec.) e tempo di terapia (10÷90 min. o continuo)
P16	2÷150Hz step 1Hz	50÷300µs step 5 µs	0÷30 sec	0÷30 sec	Memoria libera, possibilità di settare rampa 0÷10 sec, funzionamento canali (simultanei, alternati, ritardo 1÷6 sec.) e tempo di terapia (10÷90 min. o continuo)

Dimensioni: 62 X 118 X 25 mm

I.A.C.E.R. S.r.l. via S. Pertini 24/a 30030 Martellago (VE) - ITALY
Tel 0039 041 540 1356 Fax 0039 041 540 2684 e-mail: iacer@iacer.it